

规格表

型号	安全功能	可控制轴数	控制功能	控制系统	主电路电源	放大器容量 [A]	控制电路电源	通用输出	内置再生电阻	STO 功能	伺服放大器质量 [kg]	工作温度范围	工作湿度范围	界面
RF2J1 4A0H L5	无	4	位置/ 速度/ 扭矩控制 (参数切换)	基于功率 MOSFET 的正弦 PWM 控制	48 VDC ±10%	25	24 VDC ±10%	光继电器型		是	0.75	0~ +55℃	最大 90% 相对湿度 (非 冷凝)	Ether CAT
RF2J2 4A0H L5	无	4	位置/ 速度/ 扭矩控制 (参数切换)	基于功率 MOSFET 的正弦 PWM 控制	48 VDC ±10%	40A/ 轴, 4 轴规格	24 VDC ±10%	光继电器型		是	0.75	0~ +55℃	最大 90% 相对湿度 (非 冷凝)	Ether CAT

规格表

RF2K 24A0 HL5	不	4	位置/ 速度/ 扭矩 控制 (参 数切 换)	基于功 率 MOSF ET 的 正弦 PWM 控制	48 VDC ±10%	40A/ 轴, 4 轴规格	24 VDC ±10%	光继 电器 型	是		0.8	0~ +55℃	最大 90% 相对 湿 度(非 冷凝)	Ether CAT
---------------------	---	---	--	---	----------------	---------------------	----------------	---------------	---	--	-----	------------	------------------------------------	--------------